

Информация об изготовителе

Сделано в КНР.

Производитель: Байде Иллюминейшн
Текнолоджи Чжуншань Ко., ЛТД
11 Сунчан Роуд, 2 Индастриал Эриа Гаоша,
пригород Дуншен, г. Чжуншань, Гуандун,
КНР

(Made in PRC
BAIDE Illumination Technology (ZHONGSHAN)
CO., LTD

No.11 Shunchang road, the Second Industrial
Area of Gaosha, Dongsheng Town, Zhongshan
City, Guangdon, PRC)


(Leedarson Lighting Co., LTD: Xingtai Industrial
Zone, Economic Development Zone, Changtai
County, Zhangzhou City, Fujian Province, PRC)

Импортер: ООО ТПК «Вартон»

121354, город Москва, улица Дорого-
бужская, дом 14, строение 6, Российская
Федерация,
www.varton.ru

Служба технической поддержки:
help@var-ton.ru

Дата изготовления:
08/2022



Свидетельство о приёме

Светильник признан годным к эксплуатации.

Отметка ОТК _____ Дата выпуска _____

Место и дата продажи _____

VARTON

 Ingenious solutions

ПАСПОРТ и РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Светодиодный светильник "ВАРТОН" серии DL-01 встраиваемый



Область применения

Материал корпуса светильника - алюминий.
Светильник рассчитан для работы в сети
переменного тока с напряжением от 220 В
до 240 В, частотой 50 Гц.

Светильник соответствует II классу защиты
от поражения электрическим током по ГОСТ
Р МЭК 60598-1-2011.

Диапазон рабочих температур окружающей
среды от плюс 1°C до плюс 40°C.

Комплект поставки

- Светильник - 1 шт.
- Паспорт - 1 шт.
- Упаковка - 1 шт.

Технические характеристики

Артикул	Мощ- ность	Номи- нальный световой поток	Угол свето- вого пото- ка	Индекс цвето- пере- дачи	Коеф- фициент пульсации светового потока	PF	Размер све- тильника	Размер мон- тажного отверстия	IP	Климати- ческое ис- полнение по ГОСТ 15150
V1-R0-Z1011-10YYY-44011XX	11Вт	900лм	100°	80-89 (класс 1B)	≤5%	>0,9	120x29мм	Ø105мм	54/20	УХЛ4
V1-R0-Z0083-10YYY-44016XX	16Вт	1800лм				>0,9	190x29мм	Ø170мм		
V1-R0-Z0083-10YYY-44025XX	25Вт	2600лм				>0,95	190x29мм	Ø170мм		
V1-R0-Z0084-10YYY-44040XX	35Вт	3600лм				>0,95	225x29мм	Ø200мм		

- XX - значение цветовой температуры: "30" - 3000К, "40" - 4000К, "TW" - Tunable white DALI
- Z - значение цвета: "0" - белый, "H" - серый, "T" - черный
- YYY - исполнение: "000" - стандартное, "D01" - DALI, "A00" - аварийное на 1 час работы

► Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

► Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Правила установки и монтажа



Внимание! Перед установкой или заменой отключите питание!

- Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии механических повреждений;
- Перед электрическим подключением светильника убедитесь в отсутствии напряжения.
- Установка светильника производится на любую ровную поверхность;
- Подготовьте монтажное отверстие на поверхности, размер отверстия указан в наименовании светильника;
- Подключите источник питания светильника к питающей сети AC220-240V;
- Установите светильник в монтажное отверстие и зафиксируйте позицию при помощи монтажных упоров или пружинных креплений;

Правила эксплуатации, техники безопасности и обслуживания

- Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и настоящим Паспортом.
- Монтаж светильника должен производить специально обученный персонал, имеющий разрешительный допуск на проведение работ.
- **ВНИМАНИЕ:** запрещается проводить любые работы (ремонт, монтаж, демонтаж) при подключённом напряжении!
- **ВНИМАНИЕ:** перед установкой и монтажом светильника убедитесь в том, что сетевое напряжение отключено!
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** эксплуатация светильника, имеющий I класс защиты без подключения к защитному заземлению!
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ** эксплуатация светильника с повреждённой изоляцией проводов и мест электрических соединений, а также светильника, имеющего механические повреждения! В процессе эксплуатации светильника необходимо не реже одного раза в год проводить профилактический осмотр и чистку светильника. Проверяют исправность изделия (надежность токопроводящих и заземляющих контактов, наличие механических повреждений, надежность креплений. При наличии загрязнений протереть мягкой влажной чистой салфеткой. Осмотр и чистку светильника проводить только при выключенном питании!

Утилизация

- Светильник экологически безопасен, не требует специальных условий и разрешений для утилизации, не относится к опасным отходам. По истечении срока службы светильники разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и сдать в специализированные организации по приемке и переработке вторсырья.

Условия транспортировки и хранения

- Транспортирование светильника допускается любым видом транспорта в транспортной упаковке при условии её защиты от механических воздействий и атмосферных осадков.
- Условия транспортирования светильников в зависимости от воздействия механических факторов должны соответствовать условиям транспортирования Ж по ГОСТ 23216, в том числе в части воздействия климатических факторов – группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150.
- Светильники должны храниться в закрытых сухих помещениях и соответствовать группе условий хранения 2 ГОСТ 15150.
- При хранении светильников с аварийным питанием более 6 мес. рекомендуется производить полный цикл заряда аккумуляторной батареи.

Гарантийные обязательства

- Срок службы светильника 96 мес.
- Гарантийный срок: 60 месяцев с даты продажи или поставки, но не более 64 месяцев с даты выпуска.
- Производитель гарантирует, что в течение гарантийного срока световой поток сохранится на уровне не ниже 70% от номинального значения, а цветовая температура не выйдет из диапазона допустимых отклонений, приведенных в разделе 9 ГОСТ Р 54350-2015.светильника в течении гарантийного срока следует обратиться на завод-изготовитель.