

## 12. Необходимые условия для предоставления гарантии на электротехническую продукцию VARTON®

- ▶ Замена подлежат неработающие изделия VARTON® при отсутствии видимых физических повреждений;
- ▶ Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется при наличии счёта-фактуры и данной инструкции или при наличии и кассового чека, и данной инструкции, и/или гарантийного талона, а также при сохранении на светильнике маркировки о дате его производства
- ▶ Не подлежат замене товары, имеющие видимые механические повреждения;
- ▶ Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с электротехнической продукцией;
- ▶ Не подлежат замене товары, вышедшие из

строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и т.д.

## ПАСПОРТ и РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ на аварийно-эвакуационные светодиодные световые указатели Varton серии Advanced



### 1. Область применения

Автономные аварийные-эвакуационные светодиодные световые указатели постоянного действия серии Advanced служат для аварийно-сигнального обозначения выходов в общественных, торговых, промышленных и других помещениях. Рассчитаны для работы в сети переменного тока 230В (±10%), 50/60 Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ Р 32144-2013. Светильники переходят в аварийный режим в случае непредвиден-

ного отключения сети 230В или при снижении напряжения ниже порогового уровня, в аварийном режиме питание светильника осуществляется от встроенного аккумулятора.

### 2. Спецификация на продукт

светильник – 1 шт.;  
крепления – 1 уп.;  
паспорт – 1 шт.;  
упаковка – 1 шт.;

### 3. Технические характеристики

	Flip	Flip подвесной	Vision
Артикул:	V1-EM-70432-02ATO-4000365	V1-EM-70432-30ATO-4000365	V1-EM-00432-21ATO-4000365
Фото:			
Тип монтажа:	Накладной		
Материал корпуса:	Поликарбонат		
Цвет корпуса:	Белый		
Контрольное оборудование:	Самодиагностика; Кнопка ТЕСТ		
Тип действия:	Постоянный	Постоянный/ непостоянный	
Тип электропитания:	Автономный (индивидуальный аккумулятор)		
Диапазон напряжения:	230В		
Частота:	50/60 Гц		
Потребляемая мощность Вт:	3		
Класс защиты от электрического тока:	II		
Степень защиты - IP:	IP40	IP20	
Номинальное время работы в аварийном режиме:	3 часа		
Яркость любой поверхности цветового сигнала безопасности	не менее 10 кд/м во всех направлениях наблюдения		
Индекс цветопередачи - Ra:	>85		

Произведено в КНР  
Производитель: «Чжуншань Хаотян Электрик Элпаенс Ко., Лтд»,  
Адрес: провинция Гуандун, город Чжуншань, город Сяолан,  
промышленная зона Тайфэн, улица Тайюй, дом 23.  
("Zhongshan Haotian Electric Appliance Co.,Ltd",  
№ 23 Taiyu Rd, Taifeng Industrial Area, Xiaolan  
Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China)




Дата производства: 12.2021

Импортер: ООО ТПК «Вартон»  
121354, город Москва, улица Дорогобужская,  
дом 14, строение 6, Российская Федерация,  
www.varton.ru

По вопросам качества обращайтесь  
по адресу электронной почты:  
help@varon.ru



Артикул	Место и дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца
V1-EM-70432-02ATO-4000365		
V1-EM-70432-30ATO-4000365		
V1-EM-00432-21ATO-4000365		

	Flip	Flip подвесной	Vision
Артикул:	V1-EM-70432-02AT0-4000365	V1-EM-70432-30AT0-4000365	V1-EM-00432-21AT0-4000365
Номинальное напряжение аккумуляторной батареи В:	3.6	3.6	3.6
Емкость аккумуляторной батареи:	900 мАч	900 мАч	1500 мАч
Время до полного заряда батареи:	24 часа		
Тип аккумуляторной батареи:	NiCd (никель-кадмиевая)		
Температура эксплуатации:	от 0°C до +40°C		
Размеры:	310x230x35мм	300x700x75мм	330x160x75мм
Чертеж			
Классификация светильника	x 1 A°C* 180	x 1 A°C* 180	x 1 A°C* 180

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

#### 4. Установка светильника



**Внимание! Перед установкой или заменой отключите питание!**

##### Для V1-EM-70432-02AT0-4000365, V1-EM-70432-30AT0-4000365:

- ▶ Извлеките световой указатель из упаковки и проверьте целостность корпуса;
- ▶ Снимите верхнюю панель, заведите провода в специальное отверстие;
- ▶ При помощи монтажного комплекта закрепите верхнюю панель на плоскости и подсоедините провода к клеммной колодке;
- ▶ Защелкните светильник на закрепленной верхней панели.

##### Для V1-EM-00432-21AT0-4000365:

- ▶ Извлеките световой указатель из упаковки и проверьте целостность корпуса.
- ▶ Снимите рассеиватель, при помощи монтажного комплекта закрепите светильник на плоскости.
- ▶ Заведите провода через гермоввод и подсоедините к клемме.
- ▶ Установите рассеиватель панель обратно.

#### 5. Замена аккумулятора

- ▶ Рекомендуемый максимальный срок работы аккумулятора – 2 года. По истечении этого срока необходимо произвести замену аккумулятора. Замену аккумулятора можно производить только при выключенном питании сети.

#### 6. Эксплуатация

- ▶ Монтаж, демонтаж и обслуживание электротехнической продукции ВАРТОН® должны производиться при выключенном электропитании;
- ▶ Проводить монтаж электротехнической продукции рекомендуется в соответствии с приложенными инструкциями лицом, имеющим специальный допуск для проведения соответствующих работ;
- ▶ К сокращению срока службы и преждевременному выходу из строя могут привести:
  - перегрузка при подаче повышенного напряжения;
  - отклонения от температурных пределов надёжной работы, от 0°C до +45°C
- ▶ Светодиодные светильники ВАРТОН® и комплектующие при подключении не должны

иметь механических повреждений;

- ▶ При монтаже необходимо соблюдать инструкции по подключению – неверное соединение может повредить изделие;
- ▶ Светодиодные светильники ВАРТОН® могут использоваться только с источниками питания ВАРТОН®;
- ▶ В целях повышения надежности и увеличения срока службы рекомендуется периодически осматривать находящуюся в эксплуатации электротехническую продукцию с целью обнаружения возможного загрязнения, механических повреждений и оценки работоспособности;

#### 7. Зарядка аккумулятора

- ▶ При включении в сеть 230В происходит постоянная подзарядка встроенного аккумулятора, о чём свидетельствует зелёный индикатор.
- ▶ Минимальная продолжительность зарядки аккумулятора после первого включения 24 часа.
- ▶ При снижении продолжительности работы светового указателя в аварийном режиме необходимо провести замену аккумулятора.

#### 8. Тестирование светильников

- ▶ При нажатии и удержании кнопки «Тест» световой указатель переключается в аварийный режим, питание осуществляется от встроенного аккумулятора. Световой указатель автоматически возвращается в режим нормального функционирования после того, как кнопка «Тест» будет отпущена.
- ▶ Световой указатель совместим с устройством дистанционного тестирования и управления Teletest. Устройство Teletest позволяет дистанционно тестировать работу аварийного режима группы аварийных светильников и световых указателей (не более 35 шт. в группе), и используется для переключения аварийных светильников и световых указателей в режим ожидания на время проведения регламентных работ для сохранения заряда батарей. Устройство Teletest приобретается отдельно, арт.: V1-EM-00588-21AT0-2000000. Способ подключения и порядок тестирования описан в паспорте и руководстве по эксплуатации устройства Teletest.

#### 9. Сертификация и утилизация

- ▶ Вся продукция ВАРТОН® соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ГОСТ ИЕС 60598-2-22.
- ▶ Светодиодные светильники ВАРТОН® экологически безопасны, не требуют специальных условий и разрешений для утилизации, не относятся к опасным отходам.

#### 10. Условия транспортировки и хранения

- ▶ Условия транспортирования светильников в зависимости от воздействия механических факторов должны соответствовать группе С ГОСТ 23216, в том числе в части воздействия климатических факторов – группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150.
- ▶ Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 2 ГОСТ 15150.

#### 11. Гарантийные обязательства

- ▶ Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется при наличии счёта-фактуры и данной инструкции или при наличии и данной инструкции, и/или гарантийного талона;
- ▶ Гарантийный срок на светильник 3 года от даты покупки при условии соблюдения условий эксплуатации, но не более 36 месяцев от даты производства;
- ▶ Гарантийный срок на аккумулятор 1 год от даты покупки при условии соблюдения условий эксплуатации, но не более 12 месяцев от даты производства;
- ▶ При отсутствии штампа магазина или торговой организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска светодиодного светильника ВАРТОН®;
- ▶ Воздействие химически активных веществ на светильник может привести к деградации и выходу из строя светодиодов. Повреждения светильника из-за воздействия химически активных веществ не является гарантийным случаем. Информация о совместимости светодиодов с химическими веществами представлена в разделе «техническая документация» на сайте [www.varton.ru \(http://varton.ru/documents/teh\\_docs/\)](http://varton.ru/documents/teh_docs/).