

ПАСПОРТ

V1-I0-7LMP-ORL05-6610050

Светодиодный светильник VARTON
промышленный Olymp Round TN
V1-I0-7LMP-ORL05



1. Основные сведения

Изготовитель: ООО ТПК «Вартон».

Адрес изготовителя: 121354, Россия, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6, help@varton.ru.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301831, Россия, Тульская область, Богородицкий район, город Богородицк, улица 30 лет Победы, дом 1а.

Соответствие: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016

Технические условия: ТУ 27.40.25-027-29497914-2020

3. Комплектность

Светильник — 1 шт.

Информационный лист — 1 шт.

Упаковка — 1 шт.

3.1 Дополнительные аксессуары (заказываются отдельно)

Артикул	Наименование
V4-I0-70.0002.OLR-0001	Поворотное крепление для светильников Olymp Round RAL7045
V4-I0-70.0036.OLR-0001	Съемный рефлектор для светильников Olymp Round 80°

4. Указания по монтажу и эксплуатации

- Для подвешного монтажа светильника ввернуть в основание корпуса рым-болт (в комплекте). Подвесить светильник при помощи рым-болта к опорной поверхности

- Для накладного монтажа светильника присоединить поворотное крепление V4-I0-70.0002.OLR-0001 (заказывается отдельно) к светильнику при помощи винтов. Установить необходимый угол поворота светильника: открутить фиксирующие винты в поворотной скобе, повернуть скобу на нужный угол и вкрутить винты в соответствующие отверстия. Прикрепить поворотное крепление к монтажной поверхности

- Подключить светильник к сети 230 В в соответствии с рис. 1.

5. Условия хранения и транспортирования

Условия транспортирования: любым видом транспорта при условии защиты упаковки от механических воздействий и атмосферных осадков. Хранить в упаковке в закрытых сухих помещениях. При хранении светильников с аварийным питанием рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею не реже одного раза в 6 месяцев.

6. Ресурс, срок службы, гарантии изготовителя

Срок службы: 96 мес.

Гарантийный срок: 60 месяцев с даты продажи или поставки, но не более 64 месяцев с даты выпуска.

7. Требования безопасности

Запрещаются любые работы со светильником при подключённом напряжении; эксплуатация светильника I класса защиты без подключения к защитному заземлению; эксплуатация светильника с механическими повреждениями.

Работы по монтажу производить специалисту не ниже II квалификационной группы по электробезопасности.

8. Сведения об утилизации

Специальных условий и разрешений для утилизации не требует.

9. Свидетельство о приемке

Светильник изготовлен в соответствии с техническими условиями и признан годным к эксплуатации.