

ПАСПОРТ

V1-R0-90464-0500O-4002530

Светодиодный светильник VARTON NIMBUS
подвесной/накладной 25 Вт 300x50 мм 3000 К
IP40 с рассеивателем опал черный



1. Основные сведения

Изготовитель: ООО ТПК «Вартон».

Адрес изготовителя: 121354, Россия, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6, help@varton.ru.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301831, Россия, Тульская область, Богородицкий район, город Богородицк, улица 30 лет Победы, дом 1а.

Соответствие: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016

Технические условия:

2. Технические данные

Потребляемая мощность, Вт	25
Корелированная цветовая температура, К	3000
Световой поток, лм	1 800
Световая отдача, лм/Вт	72
Тип источника света	Светодиод. (LED) несменная
Индекс цветопередачи (Ra)	80-89
Коэффициент пульсации светового потока, не более, %	5
Номинальное напряжение, В	220...230
Номинальная частота, Гц	50
Диапазон напряжения питания переменного тока, В	220...240
Диапазон напряжения питания постоянного тока, В	-
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Коэффициент мощности	0,95
Степень защиты (IP)	IP40
Степень защиты от внешних механических воздействий (IK)	IK03
Тип кривой силы света	Д
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ4
Нормируемая рабочая температура окружающего воздуха, °С	1...40
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Черный
Рассеиватель	Опал
Материал рассеивателя	Поликарбонат (PC)
Масса нетто, кг	1
Габаритные размеры, мм	300 × 300 × 50

3. Комплектность

Светильник — 1 шт.

Информационный лист — 1 шт.

Упаковка — 1 шт.

3.1 Дополнительные аксессуары (заказываются отдельно)

Артикул	Наименование
V4-A0-90.0025.CBL-0000	Комплект для подвеса светильников Nimbus и DL черный RAL9005мр, длина троса 2,5 м
V4-A0-90.0040.CBL-0000	Комплект для подвеса светильников Nimbus и DL черный RAL9005мр, длина троса 4 м

4. Указания по монтажу и эксплуатации



Рис.1

Установка на ровную поверхность.

Внимание! Перед установкой отключите питание!

1. Накладной монтаж.

Накладной монтаж производится через специальное крепление (входит в комплект поставки).

1.1. Установите дюбели в монтажную поверхность, прикрутите крепление к монтажной поверхности при помощи саморезов (входят в комплект поставки)

1.2. Подключите провода питающей сети к клеммной колодке согласно маркировке. (Рис.1)

1.3. Вкрутите светильник в крепление (Рис. 2)

2. Монтаж на подвесах.

2.1. Подключите прозрачный кабель к клеммной колодке согласно маркировке. (Рис. 3)

2.2. Круговым движением по часовой стрелке установите монтажное крепление на корпус светильника (Рис. 4)

2.3. Установите фиксаторы кабеля на провода, прикрутите тросы к круглому монтажному креплению на корпусе светильника (Рис. 5, 6, 7)

2.4. Установите скобу для подвесного монтажа на установочную поверхность (Рис. 8)

2.5. Проведите прозрачный кабель в потолочную чашку и при помощи отвертки плотно зафиксируйте кабель в этом положении (Рис. 9)

2.6. Подключите прозрачный кабель от светильника и питающий кабель сети к клеммной колодке внутри потолочной чашки светильника согласно маркировке (Рис. 10)

2.7. Отрегулируйте длину тросов и прикрутите потолочную чашку к скобе на монтажной поверхности (Рис. 11)

5. Условия хранения и транспортирования

Условия транспортирования: любым видом транспорта при условии защиты упаковки от механических воздействий и атмосферных осадков. Хранить в упаковке в закрытых сухих помещениях. При хранении светильников с аварийным питанием рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею не реже одного раза в 6 месяцев.

6. Ресурс, срок службы, гарантии изготовителя

Срок службы: 96 мес.

Гарантийный срок: 60 месяцев с даты продажи или поставки, но не более 64 месяцев с даты выпуска.

7. Требования безопасности

Запрещаются любые работы со светильником при подключённом напряжении; эксплуатация светильника I класса защиты без подключения к защитному заземлению; эксплуатация светильника с механическими повреждениями.

Работы по монтажу производить специалисту не ниже II квалификационной группы по электробезопасности.

8. Сведения об утилизации

Специальных условий и разрешений для утилизации не требует.

9. Свидетельство о приемке

Светильник изготовлен в соответствии с техническими условиями и признан годным к эксплуатации.