

# ПАСПОРТ

V1-U0-00086-21A00-650154M

Светодиодный светильник TESLED NERO  
IP65 300x83 мм 15 Вт 4000 К аварийный 1,5  
часа



## 1. Основные сведения

Изготовитель: ООО ТПК «Вартон».

Адрес изготовителя: 121354, Россия, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6, [help@varton.ru](mailto:help@varton.ru).

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301831, Россия, Тульская область, Богородицкий район, город Богородицк, улица 30 лет Победы, дом 1а.

Соответствие: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016

Технические условия: ТУ 27.40.25-027-29497914-2020

## 2. Технические данные

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| Потребляемая мощность, Вт                               | 15         |
| Коррелированная цветовая температура, К                 | 4000       |
| Световой поток, лм                                      | 1 500      |
| Световая отдача, лм/Вт                                  | 100        |
| Индекс цветопередачи (Ra)                               | 80-89      |
| Коэффициент пульсации светового потока, не более, %     | 5          |
| Исполнение                                              | ЕМ 1h*     |
| Номинальное напряжение, В                               | 220...230  |
| Номинальная частота, Гц                                 | 50         |
| Диапазон напряжения питания переменного тока, В         | 220...240  |
| Диапазон напряжения питания постоянного тока, В         | 180...260  |
| Класс защиты от поражения электрическим током           | II         |
| Коэффициент мощности                                    | 0,85       |
| Степень защиты (IP)                                     | IP65       |
| Степень защиты от внешних механических воздействий (IK) | IK08       |
| Тип кривой силы света                                   | Д          |
| Климатическое исполнение и категория размещения         | УХЛ2       |
| Нормируемая рабочая температура окружающего воздуха, °С | 1...40     |
| Материал корпуса                                        | Пластик    |
| Цвет корпуса                                            | Серебро    |
| Масса нетто, кг                                         | 1,28       |
| Габаритные размеры, мм                                  | - x - x 83 |

\* Более подробную информацию об исполнении светильника можно получить на сайте по ссылке: <https://www.varton.ru/information/technical-documentation/> (varton.ru – ИНФОРМАЦИЯ - ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ) или в карточке номенклатуры.

## 3. Комплектность

Светильник — 1 шт.

Информационный лист — 1 шт.

Упаковка — 1 шт.

Индикатор — 1 шт.

Кнопка — 1 шт.

## 4. Указания по монтажу и эксплуатации

Внимание! Перед установкой или заменой отключите питание!

- Светильник может быть установлен на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность;
- Круговым движением снимите рамку с рассеивателем с корпуса светильника;
- Протяните сетевой провод через втулку-уплотнитель на корпусе светильника;
- Подключите сетевой провод к источнику питания светильника, соблюдая маркировку на клеммной колодке;
- Просверлите монтажные отверстия;
- Закрепите корпус светильника на поверхности при помощи креплений (входят в комплект поставки);
- Круговым движением зафиксируйте рамку с рассеивателем обратно на светильнике.

## 5. Условия хранения и транспортирования

Условия транспортирования: любым видом транспорта при условии защиты упаковки от механических воздействий и атмосферных осадков. Хранить в упаковке в закрытых сухих помещениях. При хранении светильников с аварийным питанием рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею не реже одного раза в 6 месяцев.

## 6. Ресурс, срок службы, гарантии изготовителя

Срок службы: 96 мес.

Гарантийный срок: 36 месяцев с даты продажи или поставки, но не более 40 месяцев с даты выпуска.

Гарантийный срок на АКБ: 12 месяцев с даты поставки.

## 7. Требования безопасности

Запрещаются любые работы со светильником при подключённом напряжении; эксплуатация светильника I класса защиты без подключения к защитному заземлению; эксплуатация светильника с механическими повреждениями.

Работы по монтажу производить специалисту не ниже II квалификационной группы по электробезопасности.

## 8. Сведения об утилизации

Специальных условий и разрешений для утилизации не требует.

## **9. Свидетельство о приемке**

Светильник изготовлен в соответствии с техническими условиями и признан годным к эксплуатации.