


Произведено в КНР
По заказу: ГАУСС ИНТ ГРУПП ЛТД: 4210 Офис
Тауер Конвеншэн Плаза 1 Харбор РД Ванч-
хай, Гонконг».

По заказу: ООО ТПК «Вартон», импортер
121354, город Москва, улица Дорого-
бужская, дом 14, строение 6, Российская
Федерация,
www.varton.ru, e-mail: info@var-ton.ru

Служба технической поддержки:
help@var-ton.ru



Модель	Артикул	Место и дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца
Светильник LED «ВАРТОН» TNRD трек 180*60 мм 12W 3000K	V1-A0-00070- 01000-2101230		

Версия 1

VARTON

ПАСПОРТ и РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ на светодиодный светильник «ВАРТОН» TNRD трек 180*60 мм 12W 3000K



1. Область применения

Торговый светодиодный светильник ВАРТОН® TNRD трек 180*60 мм 12W 3000K предна-
значен для акцентного и общего освещения
в торговых помещениях.

2. Общие параметр

- Низкое энергопотребление;
- Срок службы светодиодов до 50 000 часов;
- Индекс цветопередачи Ra >80;
- Частота 50Гц +/-10%;
- Класс защиты от поражения электрическим
током II;
- PF >0.95;
- Коэффициент пульсации светового потока
<5%;
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Класс светораспределения: П
- Тип КСС таб. 2 ГОСТ Р 54350: К

3. Спецификация на продукт

- светильник – 1 шт.;
- паспорт – 1 шт.;
- упаковка – 1 шт.;

4. Технические характеристики

Артикул	Входное на- пряжение	Мощность, W	Световой поток, lm	Угол светового потока°	Цветовая темпера- тура	Раз- мер, bxa,mm	IP	Темпера- турный режим	УХЛ
V1-A0-00070-01000-2101230	AC220-240V	12	1350	24	3000K	180x60	20	от +1 до +40°C	4

4.1. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия
технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики
изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

5. Монтаж светильника


- Установка светильника производится
в трехфазный шинопровод (трек).
- Нет необходимости в применении дополни-
тельного блока питания или трансформатора.

**Внимание! Перед установкой или заме-
ной отключите питание!**

- Закрепите шинопровод (трек) к потолку
с помощью шурупов, саморезов, болтов
и других крепежных элементов.
- Установите светильник на шинопровode
с помощью адаптера. При установке обра-
тите внимание на расположение выступов
адаптера и шинопровода.
- Зафиксируйте адаптер путем поворота
фиксатора, расположенного на нем. Подклю-
чение питания осуществляется путем
поворота диска переключателя на нужную
фазу. При демонтаже светильника следует
сначала установить диск переключателя
в положение "off", затем освободить адаптер
путем поворота фиксатора и вытащить его
из шинопровода.

6. Внешний вид и габаритные размеры светильника

- ▶ Корпус состоит из алюминиевого сплава и ударопрочного негорючего АБС-пластика;
- ▶ Рассеиватель из закаленного стекла



7. Эксплуатация и техника безопасности

- ▶ Эксплуатация светильника производится в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей";
- ▶ Монтаж, демонтаж и обслуживание электротехнической продукции ВАРТОН® должны производиться при выключенном электропитании;
- ▶ Во избежание несчастных случаев категорически запрещается производить монтаж и демонтаж электротехнической продукции при включенном электропитании;
- ▶ Светодиодные светильники ВАРТОН® и комплектующие при подключении не должны иметь механических повреждений;
- ▶ При монтаже необходимо соблюдать инструкции по подключению – неверное соединение может повредить изделие;
- ▶ Светодиодные светильники ВАРТОН® могут использоваться только с источниками питания ВАРТОН®, предоставляемых в комплекте к изделию;
- ▶ Проводить монтаж электротехнической продукции ВАРТОН® рекомендуется в соответствии с приложенными инструкциями лицом, имеющим специальный допуск для проведения соответствующих работ;
- ▶ В целях повышения надежности и увеличения срока службы рекомендуется периодически осматривать находящуюся в эксплуатации электротехническую продукцию с целью обнаружения возможного загрязнения, механических повреждений и оценки работоспособности;

8. Сертификация и утилизация

- ▶ Вся продукция ВАРТОН® соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
- ▶ Светодиодные светильники ВАРТОН® экологически безопасны, не требуют специальных условий и разрешений для утилизации, не относятся к опасным отходам.

9. Условия транспортировки и хранения

- ▶ Условия транспортировки светильников в зависимости от воздействия механических факторов должны соответствовать группе С ГОСТ 23216, в том числе в части воздействия климатических факторов – группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150.
- ▶ Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 2 ГОСТ 15150.
- ▶ При соблюдении описанных выше условий срок хранения светильников не ограничен.

10. Гарантийные обязательства

- а. Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется при наличии счета-фактуры и данной инструкции или при наличии и кассового чека, и данной инструкции, и/или гарантийного талона, а также при сохранении на светильнике маркировки о дате его производства;
- б. Гарантийный срок 5 лет от даты покупки при условии соблюдения условий эксплуатации, но не более 60 месяцев от даты производства;
- в. При отсутствии штампа магазина или торговой организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска светодиодного светильника ВАРТОН®;

Необходимые условия для предоставления гарантии на электротехническую продукцию ВАРТОН®

- ▶ Замена подлежат неработающие изделия ВАРТОН® при отсутствии видимых физических повреждений;
- ▶ Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием наименования изделия, даты, места продажи, подписи продавца, печати) и кассового чека или данного правильного заполненного паспорта и счёта-фактуры предприятия, в котором был приобретен товар, а также при сохранении на светильнике маркировки о дате его производства;
- ▶ Не подлежат замене товары, имеющие видимые механические повреждения;
- ▶ Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с электротехнической продукцией;
- ▶ Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и т.д.

Дата производства: 04.2017